



PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel



- ▶ สามารถใช้กับ **Plena Easyline (PLE) mixer-amplifiers** ได้ทั้งหมด
- ▶ การเลือกอินพุตแหล่งเสียงดนตรีสามช่องจากระยะไกล
- ▶ การเลือกโซนระยะไกล
- ▶ ทำงานร่วมกับปุ่มควบคุมระดับเสียงของ **Bosch** ได้อย่างดีเยี่ยม
- ▶ การเชื่อมต่อของแผงบนผนังหลายแผงแบบเชื่อมโยงไปเรื่อยๆ
- ▶ รับไฟผ่านระบบ **Plena**

Plena PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel ใช้สำหรับเลือกแหล่งเสียงดนตรีและเปิดใช้หรือปิดใช้โซนของ Plena PLE audio mixer หรือ mixer amplifier จากระยะไกล

การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน EN 55103-1 EMC

การป้องกัน EMC ตามมาตรฐาน EN 55103-2

ฟังก์ชัน

การควบคุมโซนและแหล่งอินพุตระยะไกล
สามารถควบคุมโซนได้สองโซนและแหล่งอินพุตเสียงดนตรีได้สามแหล่งจากระยะไกลโดยเลือกแต่ละสวีตช์
ไฟแสดงสถานะ
สถานะเปิดของแต่ละโซนและแหล่งเสียงดนตรีที่เลือกจะแสดงโดย LED
การเชื่อมต่อและการตั้งค่า
สามารถเชื่อมต่อ PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel เข้ากับ PLE series mixer หรือ mixer amplifier ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้สาย CAT-5 และหัวต่อ RJ-45 ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าแบบเชื่อมโยงไปเรื่อยๆ / สถานที่ห่างไกล
สามารถเชื่อมโยง PLE-WP3S2Z-EU Wall Panels ไปเรื่อยๆ ได้ถึง 4 ตัวเพื่อควบคุม PLE series mixer หรือ mixer amplifier จากระยะไกล

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า

แผงควบคุมสำหรับติดตั้งบนผนังติดตั้งเข้ากับ mixer หรือ mixer-amplifier โดยใช้สาย CAT-5 มาตรฐานที่มีหัวต่อ RJ-45 ระยะห่างของสายสูงสุด 200 ม. การออกแบบและสีที่ใช้ภายในมีความกลมกลืนกัน การออกแบบช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย และการทำงานมีความน่าเชื่อถือ รูปแบบกลมกลืนกับระบบควบคุมระดับเสียงลำโพงของ Bosch

ปุ่มแผงควบคุมสำหรับติดตั้งบนผนังมีฟังก์ชันเดียวกับปุ่มที่ตรงกันบนแผงด้านหน้าของ Plena mixer

ชั้นส่วนที่มีให้

1	PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel
1	การ์ดข้อมูลอ้างอิงด่วน

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ

ช่วงแรงดันไฟฟ้า	รับไฟ 5 VDC จากเครื่องขยายเสียงที่เชื่อมต่อ
-----------------	---

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า (ปกติ)	<50 mA
--------------------------------	--------

ขั้วต่อ

กับเครื่องขยายเสียง (mixer)	1 x RJ-45
-----------------------------	-----------

การต่อพ่วง	1 x RJ-45
------------	-----------

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	87 x 87 x 21 มม. (3.43 x 3.43 x 0.83 นิ้ว)
--------------------------	---

น้ำหนัก	ประมาณ 0.35 กก. (0.77 ปอนด์)
---------	------------------------------

สี	ขาว
----	-----

สีชุดป้ายข้อความ	สีเงิน
------------------	--------

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน	-10 °C ถึง +55 °C (14 °F ถึง +131 °F)
--------------------	---------------------------------------

อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-40 °C ถึง +70 °C (-40 °F ถึง +158 °F)
------------------------	--

ความชื้นสัมพัทธ์	<95%
------------------	------

ข้อมูลการสั่งซื้อ

PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel

เลือกแหล่งเสียงดนตรีและเปิดใช้หรือปิดใช้โซนของ Plena PLE audio mixer หรือ mixer amplifier จากระยะไกล

PLE-WP3S2Z-EU